

Solution des exercices sur le CNA

On peut, pour simplifier, assimiler partout N_{max} à 2^n

Exercice n°1

Le quantum $q = 0,2 \text{ V}$ puisqu'il correspond à $N=00001 = (1)_{10}$

À pleine échelle : V_{Smax} pour $N = N_{max} = 11111 = (31)_{10}$

Donc $V_{Smax} = N_{max} \times q = 6,2 \text{ V}$

Exercice n°2

Pour le mot d'entrée 10100, $N = 2^4 + 2^2 = 20$; la tension de sortie $V_s = 5\text{V}$, donc le quantum de tension est $q = V_s/N = 5/20 = 0,25 \text{ V}$.

Pour le mot 11101, $N = 29$ et donc $V_s = q \cdot N = 7,25 \text{ V}$.

Exercice n°3

Le quantum de tension est $q = V_{Smax}/N_{max} = 10/255 = 39 \text{ mV}$.

Pour l'octet A=10010110, appliqué à l'entrée de ce convertisseur, $N = 150$; la tension délivrée en sortie sera $V_s = q \cdot N = 5,85 \text{ V}$.

Exercice n°4

Le quantum de tension est $q = V_{Smax}/N_{max} = 5/1023 = 4,89 \text{ mV}$.

Pour l'octet A=1100101101, appliqué à l'entrée de ce convertisseur, $N = 813$; la tension délivrée en sortie sera $V_s = q \cdot N = 3,98 \text{ V}$.