

Solution : Mise en équations d'un GRAFCET

Etape	Activation	Désactivation
X1	$X5.S3 + X8.X10$	$X2 + X6.X9$
X2	$X1.S1.S8 + X5.\overline{S3}.S10$	$X3 + X5$
X3	$X2.S3.S4$	$X4$
X4	$X3.S2$	$X5$
X5	$X4.B9 + X2.\overline{S4}$	$X1 + X2$
X6	$X1.\overline{S1}.S8$	$X7$
X7	$X6.S2$	$X8$
X8	$X7.B5$	$X1$
X9	$X1.\overline{S1}.S8$	$X10$
X10	$X9.S6$	$X1$

Sorties	Equations
KM2	$X5$
KM5	$X3.B5 + X6$
KM6	$X2 + X9$
Y2	$X7$
Y3	$X4$