



I- Électrisation de la matière-Notion de charge électrique:

1) Expérience

- Une règle en plastique, par frottement, devient capable d'attirer des petits morceaux de papiers posés sur la table comme l'indique la figure.



-Deux bâtons en ébonite frottés se repoussent alors qu'un bâton d'ébonite et un bâton de verre frottés s'attirent.



Ces expériences montrent que la matière s'électrise par frottement et qu'il y'a deux types de charges : les charges positives et les charges négatives.

2) Interprétation:

L'électrisation de la matière s'explique par un transfert (migration) par frottement de particules chargées d'électricité négative (appelées électrons) d'un corps à un autre.

Les corps qui par frottement captent les électrons, se chargent **négativement** (comme l'ébonite) et ceux qui par frottement perdent les électrons, se chargent **positivement** (comme le verre).

3) Conclusion:

La charge électrique est une grandeur mesurable, elle peut être positive ou négative, on la note **q**, elle s'exprime en coulomb qu'on symbolise : (C).

Chaque électron porte une charge négative $q = -e = -1,6 \cdot 10^{-19} C$. e : est appelée charge élémentaire.

II- Le courant électrique continu:

1) Définition du courant électrique continu:

Le courant continu (symbolisé par I), garde une intensité constante au cours du temps et circule toujours dans le même sens.


L'unité de mesure de l'intensité du courant électrique est l'ampère qu'on symbolise: (A).

L'appareil de mesure de l'intensité du courant électrique est l'ampéremètre qui doit être toujours branché en série.

2) Sens conventionnel du courant électrique et nature du courant électrique :

Par convention le courant électrique circule toujours de la borne positive vers la borne négative à l'extérieur du générateur.

■ **Cas des conducteurs électriques:** Les électrons libres du métal se déplacent à travers les fils de connexion du pôle négatif vers le pôle positif du générateur . Cette migration des électrons constitue le courant électrique.




Donc le passage du courant électrique dans les conducteurs électriques est dû au mouvement des électrons dans le sens contraire du courant électrique.

■ **Cas des solutions électrolytiques:** Lorsqu'on met dans une cuve à électrolyse montée entre les bornes d'un générateur de courant continu le mélange d'une solution de permanganate de potassium et d'une solution de sulfate de cuivre II , on

هذا الملف تم تحميله من موقع Talamid.ma


constate que les ions MnO_4^- se déplacent vers l'électrode liée à la borne positive du générateur alors que les ions Cu^{2+} se déplacent vers celle liée à la borne négative du générateur .



Donc le passage du courant électrique dans les conducteurs électrolytiques est dû au mouvement des cations dans le même sens du courant et celui des anions dans le sens contraire du courant électrique.

4) Intensité du courant électrique:

On appelle intensité du courant électrique ,la quantité de charge qui traverse la section du conducteur par unité de temps .Elle est donnée par la relation suivante: $I = \frac{q}{t}$ (I: en Ampère noté (A) q : en Coulomb noté (C) t : en seconde (s))



Remarque: -si les porteurs de charges sont des électrons : $q = N.e$

-si les porteurs de charges sont des ions : $q = \alpha.N.e$

N :nombre des porteurs de charges qui traversent la section du conducteur pendant le temps t.

α : nombre de charge électrique portées par chaque ion. e: charge élémentaire $e = 1,6.10^{-19} C$

III- Mesure de l'intensité du courant électrique:

1) Utilisation de l'ampéremètre: L'ampéremètre est toujours branché en série dans le circuit dans lequel on veut mesurer l'intensité.

Avant de l'utiliser l'ampéremètre doit être réglé sur le plus grand calibre pour éviter de le détériorer.

La borne COM doit être reliée au pôle négatif du générateur.

2) Lecture sur l'ampéremètre:

Dans le cas d'un ampéremètre à aiguille à plusieurs calibres la lecture se fait de la manière suivante:

$$I = \frac{c \times n}{n_o}$$

avec: c: le calibre utilisé.
n: nombre de divisions indiquées par l'aiguille.
 n_o : nombre de divisions du cadran.

L'incertitude absolue: x : classe de l'appareil.

$$\Delta I = \frac{c \times x}{100}$$

L'incertitude relative :


$$\frac{\Delta I}{I} \times 100$$

L'incertitude relative : $\frac{\Delta I}{I}$ elle s'exprime en pourcentage plus qu'elle est petite plus que la précision de la mesure est grande.

Remarque : Dans le cas d'un ampéremètre numérique la lecture est directe et fonction du calibre sélectionné.

IV- Propriétés du courant électrique:


1) Montage en série : On réalise le montage suivant:



On constate que les ampèremètres A_1 , A_2 et A_3 indiquent la même intensité.


Loi d'unicité de l'intensité : Dans un circuit en série, l'intensité du courant électrique est la même en tout point du circuit.

2) Montage en dérivation : On réalise le montage suivant:



On constate que : $I = I_1 + I_2$

Loi des nœuds : La somme des intensités des courants qui entrent à un nœud est égale à la somme des intensités des courants qui sortent de ce nœud. $\sum I_{\text{entrants}} = \sum I_{\text{sortants}}$



.....

SBIRO Abdelkrim

لا تنسونا من صالح دعائكم ونسال الله لكم العون والتوفيق